



### **BMVAT1000**

## **1000V spændingstester, berøringsfri voltmeter**



### PRODUKTOPLYSNINGER

- Et uundværligt, enkelt, hurtigt og sikkert værktøj til elektrikere til at kontrollere, at der ikke er nogen spænding
- Tilgængelige måletests:
- Spænding op til 1000 V (CAT IV) (VDC og VAC) med præcis aflæsning takket være LCD-skærmen og søjlediagrammet
- Højspændingsdetektering, når spændingskilden er >100 VAC/VDC
- VDC-polaritetsdetektering (+/-) på hovedproben
- Kontinuitet til test af kabler, sikringer... med blinkende LCD-skærm og buzzer
- Kontaktfri spændingsregistrering, når sensoren er i nærheden af et elektromagnetisk felt, der er stærkere end 90 VAC
- Faserotation
- Lommelygte til målinger i mørke omgivelser
- Selvtestfunktion
- Auto-sluk funktion
- Robuste kabler med dobbeltisolering, 90 cm lange, hvilket giver en maksimal afstand på 140 cm mellem målespidserne
- IP-klasse: 65 til brug både indendørs og udendørs
- Spændingsområde: 6–1000 VDC – 24–1000 VAC
- Spændingsindikator:  
6/12/24/50/120/230/400/690/1000 V
- Nøjagtighed:  $\pm 3\%$
- Indikation af højspænding: 100 V~1000 V AC/DC
- Måling af faserotation: 3-faset 4-ledet
- Berøringsfri spændingsmåling: > 90 VAC
- Modstand: 0~1,3 M $\Omega$
- Ledningsstrøm:  $\leq 5\text{ }\mu\text{A}$
- Batteri: 2 stk. AAA 1,5V
- Temperatur: Drift: 0–50 °C / Opbevaring: -10–60 °C
- Maksimal afstand mellem følere: 1,4 meter
- CAT-kategori: CAT IV 1000V
- GS LVD: EN 61243-3
- EMC: EN 61326-1



PRODUKTATTRIBUTTER

| Produkt   |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BMVAT1000 | 310 x 50 x 100 mm                                                                 | 0.302 kg                                                                            |

