



BMVAT1000

1000V jännitetesteri, kosketukseton jännittestaus



TUOTETIEDOT

- Välttämätön, yksinkertainen, nopea ja turvallinen laite sähköasentajille jännitteettömyyden tarkistamiseen.
- Mittaustestejä saatavilla:
- Jännite jopa 1000V (CATIV) VDC ja VAC tarkalla lukemalla LCD-näytön ja pylväsdigrammin ansiosta.
- Korkeajännitteen tunnistus, kun jännitelähde >100VAC/VDC
- VDC-polariteetin tunnistus (+-) pääanturissa.
- Jatkuvuus kaapeleiden ja sulakkeiden testaamiseen...LCD-näytön vilkkuminen ja sumperi
- Koskettamaton jännitteen tunnistus, kun anturi on lähellä sähkömagneettista kenttää, joka on suurempi kuin 90VAC
- Vaihekierto
- Torch-valo, kun mittausta tehdään pimeässä ympäristössä.
- Auto-testitoiminto
- Auto-virran katkaisutoiminto
- Jämäkät kaapelit, joissa on kaksinkertainen eristys, 90cm pitkät, jolloin neulan kärkien välinen etäisyys on maksimissaan 140cm
- IP-arvo: 65 sisä- ja ulkotiloissa työskentelyyn:
Jännitealue: 6~1000VDC - 24~1000VAC
- jännitepalkin
ilmaisu:6/12/24/50/120/230/400/690/1000V
- tarkkuus: $\pm 3\%$
- Korkea jännite:100V~1000V AC/DC
- Vaihemittaus: 3 vaihetta 4 riviä
- Koskettamaton jännitteen tunnistus: > 90VAC
- Vastus: 0~1,3M Ω
- Johtavuusvirta: $\leq 5\mu A$
- Paristo: 2xAAA
- Lämpötila: Käyttö: 0~50°C / Varastointi: -10~60°
- mittajohtojen maksimi etäisyys: 1,4m
- CAT Kategoria: CATIV 1000V
- GS LVD: EN 61243-3
- EMC: EN 61326-1

Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		
BMVAT1000	310 x 50 x 100 mm	0.302 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com