

BBCE12-F100
CARREGADOR BATERIAS DE 100 A/FONTE DE ALIMENTAÇÃO

DETALHES DO PRODUTO

- Carregador/reparador totalmente automático de 12 V, capaz de fornecer até 70 A, controlado por microprocessador
- É igualmente uma fonte de alimentação que mantém uma tensão estável (proporcionando a possibilidade de ajustar a tensão entre 13,0 e 14,8 V) sob cargas variáveis, durante importantes trabalhos de reprogramação e diagnóstico do ECU do veículo, capaz de alcançar 100 A durante três minutos
- Aplicação: barcos, automóveis, caravanas, veículos comerciais, autocarros, veículos agrícolas, camiões...
- Este carregador usa tecnologia controlada por microprocessador “Connect and Forget” com carregamento multi-carga para uma maior precisão, segurança e vida da bateria
- Analisar bateria - Recuperar bateria - Arranque suave - Modo Bulk - Absorção - Monitorização - Modo flutuante - Reparar
- Concebido para todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA e Start&Stop
- Proteção de polaridade invertida: ajuda a proteger a bateria e o carregador contra danos
- Possibilidade de configurar o modo de carga como Automático ou Manual, onde pode configurar o regime de carga em 4,20 ou 70 A
- O modo manual também oferece a possibilidade de configurar o tempo pretendido em que quer carregar a sua bateria, através de um temporizador digital
- Possibilidade para selecionar o modo de dessulfatação, alcançando um máx. de 15,8 V
- Grampos de alta resistência com maxilas substituíveis e cabo com 5 metros de comprimento, com uma longa distância de abertura de grampos de 42 mm e equipados com a ligação de cobre entre os grampos, para assegurar que a corrente é obtida com a mesma intensidade nas duas maxilas do grampo
- Caixa de alumínio duradoura com um grande cabo de transporte
- Conector Andersson, que assegura uma ótima ligação e transferência de corrente, e que se liga em segundos
- Suportes de montagem ajustáveis para instalação permanente fácil na maioria dos elevadores de veículos em oficina
- Ventoinhas de arrefecimento duplas de temperatura controlada
- Entrada: 220-240 V~ 50/60 Hz 10 A
- Temperatura de funcionamento: -20 °C/+40 °C
- Vida útil (MTBF - Tempo Médio Entre Falhas): 85 000 horas
- Conteúdo: carregador/reparador, grampo, cabo de fonte de alimentação, 4 suportes e parafusos de montagem, manual do utilizador em 16 idiomas

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	V	A	START A STOP		mm			IP		g
BBCE12-F100	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g