



## BBCE12-15S

### Carregador/reparador totalmente automático de 15 A










#### DETALHES DO PRODUTO

- Carregador/reparador de bateria totalmente automático de 15 A para baterias de 12 V com função de modo de alimentação
- Equipado com função de modo de alimentação, fornecendo um máximo de 10 A quando necessário, porque se irá adaptar às necessidades do veículo
- Perfeito para mantê-lo ligado à bateria do veículo quando o veículo está no salão de exposições numa demonstração de luzes, GPS, etc. para não ficar sem bateria, mantendo uma tensão estável de 13,6 V
- Adequado para barcos, automóveis, caravanas, veículos comerciais, autocarros, veículos agrícolas, camiões, entre outros
- Auxiliado pela tecnologia controlada por microprocessador "Connect and Forget" com passos de carregamento multi-carga para uma maior precisão, segurança e vida da bateria
- Concebido para todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB incluindo Start&Stop
- Monitorização de modo flutuante: mantém automaticamente uma carga de bateria ideal
- Proteção de polaridade invertida
- Mostrador digital deslizante que fornece instruções passo a passo para seguir devidamente o processo de carregamento da bateria, nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, holandês, alemã
- Arnês de ligação rápida: colocar um dos conectores anelares no lugar em segundos
- Intervalo de carregamento de bateria 12 V: 10-230 Ah
- Entrada: 230 V CA 50 Hz 2,5 A /1,8 A Saída: 12 V @ 15 A/10 A IP20
- Conteúdo da caixa: Carregador/reparador de 15 A/10 A 12 V com modo de alimentação, adaptador de grampo, arnês de cabos de anel fundido e manual do utilizador

Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	V	A						IP		
<b>BBCE12-15S</b>	12 V	10/15 A	X	10-230 A·h	1850 mm	X	23 mm	20	245 x 90 x 225 mm	1730 g

Follow the Fish!

