

# BBCE12-15S
## Helautomatisk batterilader, 15 A for 12V batterier

### PRODUKTDETALJER

- 15 A helautomatisk batterilader/-strømkilde for 12 V batterier med forsyningsmodus
- Utstyrt med forsyningsmodus, leverer maks. 10 A når det trengs, fordi den vil tilpasse seg til kjøretøyets behov
- Perfekt å koble til kjøretøyets batteri ved utstilling av kjøretøyet og demonstrasjon av lys, GPS osv. for ikke å gå tom for batteri og opprettholde en stabil spenning på 13,6 V
- Egnet til båter, biler, bobiler, nyttekjøretøy, busser, jordbruksmaskiner, lastebiler m.m.
- Hjulpet av mikroprosessorkontrollert teknologi, «Connect and Forget», med flertrinns lading for økt nøyaktighet, sikkerhet og lengre batterilevetid
- For alle typer bly/syre-batterier som AGM Cal/Cal,Gel SLI, VRLA,EFB inkludert start og stopp
- Float mode-overvåking (fulladet med jevn strømstyrke): Holder automatisk batteriet fulladet
- Beskyttelse mot polaritetsfeil
- Display med skrollefunksjon og steg-for-steg-instruksjoner for å følge batteriets ladeprosess på følgende språk: Engelsk, fransk, spansk, tysk, nederlandsk
- Hurtigkobling: Ringkontaktene festes på få sekunder
- Batteriladeområde 12 V: 10-230 Ah
- Inneffekt: 230 V AC 50 Hz 2,5 A / 1,8 A Uteffekt: 12 V @ 15 A / 10 A IP20
- Innhold i esken: 15 A / 10 A, 12 V lader/strømkilde med forsyningsmodus, klemadapter, kabelholder og brukermanual

### PRODUKTEGENSKAPER

| Produkt | V | A | START STOP | | mm | | | IP | | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCE12-15S | 12 V | 10/15 A | X | 10-230 A·h | 1850 mm | X | 23 mm | 20 | 245 x 90 x 225 mm | 1730 g |