



BMVAT1000

1000 V spenningstester, kontaktløs



PRODUKTDETALJER

- Uunnværlig, enkel, rask og sikker enhet for elektrikere for å sjekke fravær av spenning.
- Tilgjengelige måletester:
- Spenning opptil 1000 V (CATIV) VDC og VAC med presis avlesning takket være LCD-skjermen og stolpediagrammet.
- Høyspenningsdeteksjon når spenningskilde >100 VAC/VDC
- VDC-polaritetsdeteksjon (+/-) på hovedsonden.
- Kontinuitet for testing av kabler, sikringer...med blinkende LCD-skjerm og summer
- Kontaktløs spenningsføling når sensoren er nær et elektromagnetisk felt på mer enn 90 VAC
- Faserotasjon
- Lommelykt ved måling i mørket.
- Autotestfunksjon
- Automatisk av-funksjon
- Solide kabler med dobbel isolasjon, 90 cm lange, noe som gir en maksimal avstand på 140 cm mellom nålespissene
- IP-klassifisering: 65 for arbeid innendørs og utendørs
- Spenningsområde: 6~1000 VDC - 24~1000 VAC
- Spenningsindikatorstolpe: 6/12/24/50/120/230/400/690/1000V
- Nøyaktighet: $\pm 3\%$
- Høyspenningsindikator: 100 V~1000 V AC/DC
- Faserotasjonsmåling: 3 faser 4 linjer
- Kontaktløs spenningsregistrering: > 90 VAC
- Motstand: 0~1,3M Ω
- Ledningsstrøm: ≤ 5 uA
- Batteri: 2**AAA 1,5 V
- Temperatur: Bruk: 0~50°C / Oppbevaring: -10~60 °C
- Maksimumsavstand mellom sonder: 1,4 m
- CAT-kategori: CATIV 1000V
- GS LVD: EN 61243-3
- EMC: EN 61326-1



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt		
BMVAT1000	310 x 50 x 100 mm	0.302 kg

Follow the Fish!

