



BBCE24-10

Carregador/reparador automático de 10 A para baterias de 24V



DETALHES DO PRODUTO








- Carregador/reparador totalmente automático de 10 A/24 V controlado por microprocessador
- Aplicação: veículos comerciais, autocarros, veículos agrícolas, camiões...
- Este carregador usa tecnologia controlada por microprocessador "Connect and Forget" com carregamento multi-carga para uma maior precisão, segurança e vida da bateria
- Carregamento multifases, incluindo:
 - Analisar bateria - Recuperar bateria - Arranque suave - Modo Bulk - Absorção - Monitorização - Modo flutuante - Reparar
- Concebido para todos os tipos de baterias de chumbo-ácido, como AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA, EFB incluindo Start&Stop
- Intervalo de carregamento de bateria 24V: 20-230 Ah
- Proteção de polaridade invertida: ajuda a proteger a bateria e o carregador contra danos
- Mostrador digital deslizante com instruções passo a passo para seguir devidamente o carregamento da bateria, como "TOTALMENTE CARREGADO, EM MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA", "LIGAR GRAMPOS" e "ANALISAR BATERIA"
- Gancho: para pendurar o carregador em áreas seguras e convenientes
- Monitorização de modo flutuante: mantém automaticamente uma carga de bateria ideal
- Arnês de ligação rápida: colocar um dos conectores anelares no lugar em segundos
- Entrada: 230 V CA 50 Hz, Saída: 24V CC @ 102A IP20
- Conteúdo: carregador/reparador de 10A 24V, adaptador de grampo, arnês de cabos de anel fundido, manual



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto	V	A						IP		
BBCE24-10	24 V	10 A	X	20-230 A·h	2200 mm	X	23 mm	20	243 x 90 x 225 mm	1460 g

Follow the Fish!

