



BBC420-BBC620

Cargador/arrancador con ruedas



DETALLES DEL PRODUCTO



- Cargador/arrancador con ruedas
- Dispositivo de varios usos, cuya finalidad principal es cargar correctamente las baterías
- También se puede utilizar para arrancar el motor de vehículos con la batería ligeramente descargada No lo utilice para arrancar vehículos con la batería baja o agotada (en este caso, utilice nuestros arrancadores de baterías)
- Disponible en los modos de carga normal, carga rápida o arranque rápido
- Incluye un temporizador para la carga rápida
- Equipado con un indicador de corriente de carga y arranque
- Adecuado para baterías con electrolitos
- Para vehículos de 12 V y 24 V
- Potencia de arranque de BBC420: 400 amperios de arranque a 12 V
- Potencia de arranque de BBC620: 570 amperios de arranque a 12 V
- Seguro
- Protección contra polaridad inversa
- Protección de sobrecarga
- Cargarlo a través de la fuente de alimentación de 230 V
- Debe cargarse siempre en su totalidad antes de utilizarlo como arrancador
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2006/95/CE y 2004/108/CE

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **BBC620**

| | | | | | |
|-----------|---------|---|----------|---|-------------|
| V | 230 V | Hz | 50/60 Hz |  | 20/1550 A·h |
| kW | 2-10 kW | A_{EFF} | 90 | A_{EN} | 70 |
| CA | 570 A | L | 325 mm | W | 465 mm |
| H | 730 mm |  | 26 kg | | |

Follow the Fish!

